

Spouštěče motorů TeSys

S nadproudovou a zkratovou spouští
GV2 P, GV3 P a GV3 ME80



GV2 P



GV3 P

Spouštěče motorů 0,06 až 30 kW / 400 V

Jmenovité výkony 3fázových motorů 50/60 Hz v kategorii AC-3									Nastavení tepelné spouště (2)	Nastavení zkratové spouště Id ± 20 %	Typové označení	Hmotnost
400/415 V			500 V			690 V						
P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)	P	Icu	Ics (1)	A	A		kg
GV2 P: ovládání otočným ovládačem												
Šroubové svorky												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1...0,16	1,5	GV2 P01	0,350
0,06	★	★	-	-	-	-	-	-	0,16...0,25	2,4	GV2 P02	0,350
0,09	★	★	-	-	-	-	-	-	0,25...0,40	5	GV2 P03	0,350
0,12	★	★	-	-	-	0,37	★	★	0,40...0,63	8	GV2 P04	0,350
0,18	★	★	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	★	★	-	-	-	0,55	★	★	0,63...1	13	GV2 P05	0,350
0,37	★	★	0,37	★	★	-	-	-	1...1,6	22,5	GV2 P06	0,350
0,55	★	★	0,55	★	★	0,75	★	★	-	-	-	-
0,75	★	★	1,1	★	★	1,5	8	100	1,6...2,5	33,5	GV2 P07	0,350
1,1	★	★	1,5	★	★	2,2	8	100	2,5...4	51	GV2 P08	0,350
2,2	★	★	3	★	★	4	6	100	4...6,3	78	GV2 P10	0,350
3	★	★	5	50	100	5,5	6	100	6...10	138	GV2 P14	0,350
5,5	★	★	7,5	42	75	9	6	100	9...14	170	GV2 P16	0,350
-	-	-	-	-	-	11	6	100	-	-	-	-
7,5	50	50	9	10	75	15	4	100	13...18	223	GV2 P20	0,350
9	50	50	11	10	75	18,5	4	100	17...23	327	GV2 P21	0,350
11	50	50	15	10	75	-	-	-	20...25	327	GV2 P22	0,350
15	35	50	18,5	10	75	22	4	100	24...32	416	GV2 P32	0,350

GV3 P: ovládání otočným ovládačem

Připojení šroubovými konektory EverLink® (3)												
5,5	100	50	7,5	12	50	11	6	50	9...13	182	GV3 P13	1,000
7,5	100	50	9	12	50	15	6	50	12...18	252	GV3 P18	1,000
11	100	50	15	12	50	18,5	6	50	17...25	350	GV3 P25	1,000
15	100	50	18,5	12	50	22	6	50	23...32	448	GV3 P32	1,000
18,5	50	50	22	10	50	37	5	60	30...40	560	GV3 P40	1,000
22	50	50	30	10	50	45	5	60	37...50	700	GV3 P50	1,000
30	50	50	45	10	50	55	5	60	48...65	910	GV3 P65	1,000

Připojení kabelovými oky

Pro objednání motorových spouštěčů s kabelovými oky přidejte ke zvolenému typovému označení číslici **6**.

Příklad: **GV3 P18** se změní na **GV3 P186**.

GV3 ME80: ovládání tlačítky, šroubové svorky

37	15	50	45	4	100	55	2	100	56...80		GV3 ME80 (4)	0,700
-----------	----	----	-----------	---	-----	-----------	---	-----	---------	--	---------------------	-------

Spouštěče motorů do 37,5 kW / 600 V, UL 508 typ E

GV2 (4)

Spouštěč motorů GV2 P, UL 508 E se získá následující kombinací:

- Spouštěč **GV2 P●●H7** (s výjimkou 32 A)
- Adaptér **GV2 GH7**.

GV3 (5)

Spouštěč motorů GV3 P, UL 508 E se získá následující kombinací:

- Kryt **GV3 G66**
- Zkratový signalizační kontakt **GV AM11**.

Připojení GV3 kabelovými oky (5)

Pro objednání motorového spouštěče GV3 P, UL 508 E s kabelovými oky přidejte ke zvolenému typovému označení číslici **6** a doplňte následující komponenty:

- Dva kryty IP 20 **LAD 96570**
- Zkratový signalizační kontakt **GV AM11**.

(1) Jako % Icu

(2) Nastavení nadproudové ochrany musí být v rozsahu daném stupnicí otočného ovládače.

(3) Je vyžadován izolovaný imbusový klíč 4 mm, v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

(4) Příslušenství viz stranu 27

(5) Příslušenství viz stranu 21

★ > 100 kA